



PARMAK İZİ  
TERMINALLERİ

# K 20 Parmak İzi Okuyucu

  
Troyy Kontrol

## GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ



**YÜKSEK PERFORMANS, ŞIK KASA,  
KOLAY KURULUM, HIZLI ÇALIŞMA  
PERFORMANSI, TURNİKE KAPIAÇMA,  
RAPORLAMA, HABERLEŞME**

TRY K 20 Parmak İzi Okuyucu TCP / IP (Ethernet)  
ile haberleşerek iletişim sağlayan ve iç ortamlarda  
kullanılabilen şık tasarımı kart okuyucudur.

500 kullanıcı kapasiteli TRY K 20 Parmak İzi  
Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık  
tasarımlı bir üründür. Parmak İzi + kart + şifre geçiş  
opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip  
röleli okuyucunun 50.000 log kapasitesi vardır. 500  
kullanıcılı cihaz hızlı çalışma performansına sahiptir.

TCP / IP iletişim portalı ile haberleşen okuyucudan  
tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı  
yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm  
raporlar yazılım ile alınabilmektedir. Renkli ekranı  
ile, yapılan işlemleri ekrandan takip edebilirsiniz.  
Kartı okuttuğunuzda kart id'si, eğer kaydedilmişse  
bilgiler okuyucu ekranında görünmektedir.

USB bağlantısı yapılarak log bilgileri cihazdan  
alınabilir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen  
her işlemde sesli uyarı veren cihazda bulunan dahili  
batarya özelliği ile cihazda enerji olmadan 2 saat  
çalışabilmektedir. Bu özellikler ile K 20 Parmak İzi  
Okuyucu sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar,  
site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar,  
depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari  
ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri  
için ideal bir üründür.

Parmak İzi Kapasite	: 500
Log Kapasitesi	: 50.000
Kart Kapasitesi	: 500
Kart	: Proximity
Şifre	: Var
İletişim Portalı	: TCP / IP, USB
Röle	: Var
Çalışma Hızı	: Yüksek Hızda
Dil	: Türkçe
Ekran	: Renkli Ekran
Ethernet	: Var
Dahili Batarya	: Var